

Instrukcja procesu aktualizacji bazy danych GPS z lokalizacją fotoradarów i kamer drogowych dla wideorejestratora NEOLINE G-Tech X74

Przed aktualizacją bazy danych GPS należy najpierw uaktualnić oprogramowanie systemowe rejestratora do najnowszej dostępnej wersji.

1. Pobierz skompresowany plik z najnowszą bazą danych GPS ze strony:
<https://neoline-polska.pl/aktualizacje/>
2. Otwórz archiwum i wypakuj jego zawartość do wygodnego dla Ciebie folderu lub na „Pulpit” (możesz przeciągnąć zawartość za pomocą myszy lub kliknąć przycisk „Wyodrębnij”, podając ścieżkę miejsca docelowego – np. „Pulpit”, a następnie zatwierdź „OK”).
3. Sformatuj kartę pamięci, skopiuj wyodrębniony wcześniej plik o nazwie < **DATABASE.BIN** > i przenieś go do katalogu głównego karty pamięci. Nie zmieniaj nazwy skopiowanego pliku z bazą danych GPS.
4. Wyłącz wideorejestrator przyciskiem ON/OFF lub odłącz go od źródła zasilania.
5. Włóż kartę pamięci ze skopiowanym plikiem do rejestratora i włącz go (podłącz zasilanie, włącz stacyjkę).
6. Aktualizacja rozpocznie się automatycznie. Postęp aktualizacji będzie pokazywany na ekranie. Poczekaj na całkowite zakończenie aktualizacji.

WAŻNE!

Proces aktualizacji trwa od kilku do kilkunastu sekund. W tym czasie nie odłączaj rejestratora od zasilania, nie wyłączaj stacyjki samochodu, nie wyjmuj karty pamięci i nie naciskaj żadnych przycisków, ponieważ może to doprowadzić do błędu aktualizacji lub uszkodzenia rejestratora.

7. Po zakończeniu aktualizacji rejestrator samoczynnie wyłączy się i uruchomi ponownie.
8. Otwórz menu ustawień, zmień język i sprawdź, czy jest wyświetlana prawidłowa wersja bazy danych GPS.
9. Sformatuj kartę pamięci z poziomu menu rejestratora, aby usunąć z niej plik z aktualizacją.
WAŻNE! - Jeśli karta pamięci nie zostanie sformatowana po zakończeniu aktualizacji, to proces aktualizacji może zostać ponownie uruchomiony przy następnym włączeniu rejestratora. Niektóre wersje oprogramowania systemowego mogą automatycznie usuwać z karty pamięci plik z aktualizacją po jej zakończeniu. W tym przypadku nie ma konieczności formatowania karty pamięci po zakończeniu aktualizacji.