

Instrukcja procesu aktualizacji oprogramowania systemowego wideorejestratora NEOLINE G-Tech X27

1. Pobierz skompresowany plik z oprogramowaniem systemowym ze strony:
<https://neoline-polska.pl/aktualizacje/>
2. Otwórz archiwum i wypakuj jego zawartość do wygodnego dla Ciebie folderu lub na „Pulpit” (możesz przeciągnąć zawartość za pomocą myszy lub kliknąć przycisk „Wyodrębnij”, podając ścieżkę miejsca docelowego – np. „Pulpit”, a następnie zatwierdź „OK”).
3. Skopiuj wyodrębniony plik o nazwie < SD_CarDV.bin > i przenieś go do katalogu głównego karty pamięci.

WAŻNE!

- Nie zmieniaj nazwy pliku z oprogramowaniem systemowym.
 - Jeśli karta pamięci była wcześniej używana w rejestratorze, który zamierzasz zaktualizować, to nie ma konieczności formatowania karty.
 - Jeśli karta pamięci nie była wcześniej używana w rejestratorze, to zaleca się sformatowanie jej w rejestratorze lub na komputerze (system plików FAT32).
4. Wyłącz wideorejestrator przyciskiem ON/OFF lub odłącz go od zasilania.
 5. Włóż kartę pamięci ze skopiowanym plikiem do gniazda rejestratora i włącz go (podłącz zasilanie).
 6. Aktualizacja rozpocznie się automatycznie. Stan i postęp aktualizacji oprogramowania systemowego będzie wyświetlany na ekranie rejestratora.

WAŻNE!

Proces aktualizacji może trwać do kilku minut. W tym czasie nie odłączaj rejestratora od zasilania, nie wyłączaj stacyjki samochodu, nie wyjmuj karty pamięci i nie naciskaj żadnych przycisków, ponieważ może to doprowadzić do błędu aktualizacji lub uszkodzenia rejestratora.

7. Po zakończeniu aktualizacji rejestrator sam się wyłączy. **Nie uruchamiaj jeszcze rejestratora ręcznie.**
 8. Wyjmij kartę pamięci z gniazda rejestratora, włóż ją do czytnika kart w komputerze PC (laptopie) i usuń z karty plik z aktualizacją oprogramowania (nazwa pliku jak wyżej) lub sformatuj kartę w komputerze.
- WAŻNE!** - Jeśli po zakończeniu aktualizacji nie zostanie z karty pamięci usunięty plik z aktualizacją, to proces aktualizacji zostanie uruchomiony ponownie przy następnym włączeniu rejestratora.
9. Na zakończenie sprawdź w menu ustawień, czy jest wyświetlana prawidłowa wersja oprogramowania.